

DC/AC 正弦波インバーター 1200 DC12V▶▶▶AC100V

DC12V車専用

家庭用コンセントと同じ**正弦波**の電気を供給!



コンセント x2 + USB電源 = 1200W
最大2.1A



インジケータ部
入力電圧と消費電力を交互に
デジタル表示します。



※表示はイメージであり、実際とは異なります。

家庭用コンセントと同じ電源



1200W 定格出力

車内で大容量家電製品が使える!



※使用可能機器はあくまでも目安です。必ず「お買い求めになる前に」をご確認ください。

特長

消費電力が1200Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。 ■ 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口 + USB×1口=1200W)
- 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。 ■ 6種類の安全保護回路を搭載。
- リモートスイッチ付属 ■ 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付

付属品



リモートスイッチ
本体と離れた場所から
本体の電源を
ON/OFFできます。



電源入力コード
850mm
(SQMM 20mm²)
×2SET

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

仕 様	品番	No.490	USB出力	DC5V 2.1A
	品名	DC/AC正弦波インバーター1200	USB端子形状	Aタイプ
	入力電圧	DC12V 動作範囲:11~15V	使用環境温度	0~40℃
	出力電圧	AC100V	ヒューズ	25A×7(本体に内蔵)
	定格出力	1200W	コード長	850mm(電源入力コード) 5.9m(リモートスイッチ)
	出力周波数	50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)	本体サイズ	227(W)×350(D)×95(H)mm
	出力波形	正弦波	質 量	3.8kg(付属コード含まず)
	電源入力方式	バッテリー接続	※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。	
	回路方式	P.W.M方式	梱包内容	
	保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路・逆接続保護回路	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体 ● 取扱説明書(保証書付) ● 電源入力コード 850mm(SQMM 25.15mm²)×1SET ● リモートスイッチ 5.9m 	

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
490	正弦波インバーター 1200W	426×281×150	4960169004904	14960169004901