

DC/AC インバーター 3000W

3000W 定格出力



入力電圧と消費電力が
手元でわかる
ディスプレイ

使用可能機器例

※使用可能機器は
あくまでも目安です。

車内で
家電製品が使える!

※定格出力3000Wまで

AC100V
コンセント ×4 + **USB電源** ×2

定格3000W (USB出力含む)

最大2.4A (2口合計)



この製品の接続方式は
バッテリー直結方式です。
シガーソケット
接続不可

特 長

消費電力が**3000W**までの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口 + USB×2口 = 3000W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。



パッケージ

仕 様	品 番	No.2809	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路
	品 名	DC/ACインバーター3000W		
	入 力 電 圧	DC12V		
	出 力 電 圧	AC100V / DC5V		U S B 出 力 DC5V 2.4A(2口合計)
	定 格 出 力	3000W (USB出力含む)		USB端子形状 Aタイプ
	出力周波数	55Hz (50/60Hz表示機器使用可能)		使用環境温度 0~40℃
	出 力 波 形	調整矩形波		ヒューズ 30A×12
	電源入力方式	バッテリー接続		コード長 電源入力コード: 850mm
	回路方式	P.W.M方式		本体サイズ 357(L)×354(W)×107(H)mm
				質 量 4.3kg (付属コード含まず)

●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

付属品



リモートケーブル ●6m
電源入力コード ●850mm (SQMM2.1.15mm²) × 2SET

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品 番	製 品 名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2809	DC/ACインバーター3000W	401×396×166	4960169028092	14960169028099

大橋産業株式会社

http://www.bal-ohashi.com

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)