

DC/AC インバーター 1800W

1800W

定格出力



入力電圧と消費電力が
手元でわかる
ディスプレイ

使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



単機能小型電子レンジ



掃除機



小型冷蔵庫



電気ポット・電気ケトル



コーヒーマーカー



ドライヤー



業務用扇風機



電動工具



投光器



液晶テレビ



ノートパソコン



タブレットPC



スマートフォン



ビデオカメラ



デジタルカメラ



デジタルスケール



携帯電話充電器



携帯ゲーム



照明器具

車内で 家電製品が使える!

※定格出力1800Wまで

AC100V
コンセント **x4** + USB電源 **x2**

定格1800W (USB出力含む)

最大2.4A (2口合計)



この製品の接続方式は
**バッテリー
直結方式**です。
シガーソケット
接続不可

特 長

消費電力が1800Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口 + USB×2口 = 1800W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。



パッケージ

仕 様	品 番	No.2808	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路
	品 名	DC/ACインバーター1800W		
	入 力 電 圧	DC12V		
	出 力 電 圧	AC100V / DC5V		
	定 格 出 力	1800W (USB出力含む)		
	出力周波数	55Hz (50/60Hz表示機器使用可能)		
	出 力 波 形	調整矩形波		
	電源入力方式	バッテリー接続		
	回 路 方 式	P.W.M方式		
	U S B 出 力	DC5V 2.4A (2口合計)		
	USB端子形状	Aタイプ		
	使用環境温度	0~40℃		
	ヒューズ	30A×10		
	コード長	電源入力コード: 850mm		
	本体サイズ	257(L)×321(W)×107(H)mm		
	質 量	2.7kg (付属コード含まず)		

●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

付属品



リモートケーブル
●6m

電源入力コード
●850mm
(SQMM20mm²) × 2SET

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品 番	製 品 名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2808	DC/ACインバーター1800W	372×287×166	4960169028085	14960169028082

大橋産業株式会社

http://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL (06) 6996-2631 (代)

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。