

DC/AC インバーター 300W

300W

定格出力

インジケーター

消費電力の目安を4段階のレベルメーターで表示します。



※表示はイメージであり、実際とは異なります。

使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



車内で家電製品が使える!

※定格出力300Wまで



この製品の接続方式は
バッテリー直結方式です。
シガーソケット接続不可

特長

消費電力が**300W**までの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)を**AC100V/DC5V**に変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口 + USB×2口 = 300W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。



本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

仕 様	品番	No.2804	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路	
	品名	DC/ACインバーター300W			
	入力電圧	DC12V			
	出力電圧	AC100V/DC5V		U S B 出 力	DC5V 2.4A(2口合計)
	定格出力	300W(USB出力含む)		USB端子形状	Aタイプ
	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)		使用環境温度	0~40℃
	出力波形	調整矩形波		ヒューズ	40A
	電源入力方式	バッテリー接続		コード長	1.5m
	回路方式	P.W.M方式		本体サイズ	131(L)×200(W)×57(H)mm
				質 量	545g(付属コード含まず)

●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ(L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2804	DC/ACインバーター300W	172×72×277	4960169028047	14960169028044