

DC/AC インバーター 1000W

DC12V車専用

1000W

定格出力

車内で 家電製品が使える!

※定格出力1000Wまで

AC100V
コンセント **x4** + USB電源 **x2**

定格1000W (USB出力含む) 最大2.4A (2口合計)



入力電圧と消費電力が
※画像はイメージです。

手元でわかる
ディスプレイ

使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



この製品の接続方式は
バッテリー直結方式です。
シガーソケット
接続不可

特長

消費電力が1000Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口 + USB×2口 = 1000W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。



パッケージ

仕 様	品番	No.2806	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路	
	品名	DC/ACインバーター1000W			
	入力電圧	DC12V			
	出力電圧	AC100V/DC5V		U S B 出力	DC5V 2.4A(2口合計)
	定格出力	1000W(USB出力含む)		USB端子形状	Aタイプ
	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)		使用環境温度	0~40℃
	出力波形	調整矩形波		ヒューズ	25A×6
	電源入力方式	バッテリー接続		コード長	電源入力コード: 850mm
	回路方式	P.W.M方式		本体サイズ	222(L)×280(W)×107(H)mm
				質 量	1.9kg(付属コード含まず)

●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

付属品



リモートケーブル ●6m
電源入力コード ●850mm (SQMM20mm²) × 1SET

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2806	DC/ACインバーター1000W	332×260×166	4960169028061	14960169028068