

全自動充電器

つなぐだけ!

12V/24Vを
自動認識して充電



セルスタート (エンジン) 機能付

入力: AC100V

12V/24V

充電電圧

15A

充電電流

充電完了後も過充電しない

つないだままでも過充電の心配がありません。

バッテリー活性化機能

過放電したバッテリーを活性化します。

セルスタートは充電から自動切替

バッテリーの充電状態からセルスタート機能 (エンジン始動補助) へ自動的に切り替わります。

コード、ケーブル収納

コードやケーブルと充電クリップが本体内に収納できます。



電子頭脳内蔵

安心

12V/24Vを
自動認識します。
逆接ブザー付。

火花がでない!

安全

バッテリー接続時に
火花が出ないので
安全です。

バックアップ

不要

スイッチング電源だから
バッテリーターミナルを
外さずに充電できます。

対応例



軽・普通自動車



トラック



農機・土木機器



小型船舶

<参考>充電時間について

バッテリー形式	充電時間	バッテリー形式	充電時間
〇〇A19	約2～4時間	〇〇D23	約3～5時間
〇〇B20	約2～4時間	〇〇D26	約4～6時間
〇〇B24	約3～5時間	〇〇D31	約5～7時間

(12Vバッテリー液温25℃・50%放電時)

※上の表に記載されている充電時間は約50%放電した状態から、充電完了の状態になるまでの、目安の時間です。バッテリーの状態によって、充電時間は異なります。

主な仕様

- 入力電圧: AC100V 50/60Hz
- 出力電圧: 12V→DC14.4V/DC14.7V (定格電圧)
24V→DC28.8V/DC29.4V (定格電圧)
12V→DC13.8V (充電完了電圧)
24V→DC27.6V (充電完了電圧)
- 出力電流: 12V→15A / 24V→15A (充電時)
(最大): 35A (セルスタート時)
- 給バッテリー量: 20Ah～120Ah (5時間率容量)
- 消費電力: 12V→252W / 24V→504W (充電時)
- 本体サイズ: 300 (W)×178 (D)×222 (H) mm
- 質量: 2.4kg
- 充電ケーブル長: 1.8m
- 電源コード長: 1.8m

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
1737	12V/24Vバッテリー 全自動充電器	304×182×228	4960169017379	14960169017376