

特 長

- バッテリーの電圧・始動性能・CCA値・オルタネーターの発電電圧を診断できる。
- 電流値を自動で調節する自動充電モード
- 3つの充電モードを選択できる。(普通充電・維持充電・寒冷地充電)
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
- 4種類の保護回路を搭載。
(入力過電流保護回路・出力短絡保護回路・過熱保護回路・バッテリー感知機能)
- 吊り下げに便利なフック付。

各部の名称

自動充電モードボタン／ メモリーバックアップモードボタン

電流設定をせず自動で充電する場合に使用します。
または、バッテリー交換時のメモリーバックアップ時に使用します。

決定ボタン

各操作を決定する時に使用します。

AC入力ソケット

コネクタ

LCD表示パネル

充電クリップ

赤：プラス端子
黒：マイナス端子

充電ケーブル

充電モードボタン／ランプ

テストモードボタン／ランプ

通風孔

電源コード

電源プラグ

家庭用のコンセント
(AC100V)に
差し込みます。

解除ボタン

各操作を中止する時に使用します。

選択ボタン

逆接続ランプ

バッテリー接続時に充電クリップのプラスと
マイナスを逆に接続すると点灯します。

吊り下げフック

本体裏面に収納できる
可倒式フック

充電手順

※自動充電モードで充電する場合



充電開始

4つの診断モード



バッテリー電圧 診断モード

バッテリー電圧を測定し現在の状態を表示します。



バッテリー始動性能 診断モード

バッテリーの劣化によるエンジン始動性能を測定し表示します。



CCA バッテリー性能 診断モード

バッテリーの標準CCA値と比較して現在の状態を表示します。



オルタネーター出力性能 診断モード

オルタネーターの発電電圧を測定し現在の状態を表示します。

CCA：コールドクランキングアンペアの略で、低温時のエンジン始動性能を示す値です。

<LCD表示パネルの名称>

※図は機能説明のために全ての
表示を示しています。

充電モード表示

状態表示

自動充電表示

CCA バッテリー 診断表示

EN バッテリー診断表示

テストモード表示

バッテリー電圧状態／ 充電進行状態表示

電流／電圧状態／ エラー表示

警告表示

逆接続表示

製品仕様

品 番	2703	適合バッテリー容量	20Ah～220Ah (5時間率容量)
品 名	12V 12A バッテリー診断機能付 全自動充電器	消 費 電 力	240VA
入 力 電 圧	AC100V 50Hz/60Hz	本 体 サイズ	196(W)×138(D)×77(H)mm
出 力 電 圧	DC14.4V/DC14.6V	質 量	1.3kg
出 力 電 流	12A (充電時最大)	充電ケーブル長	1.5m
適合バッテリー	DC12V	電源コード長	1.5m