

12Vバッテリー専用 0.75A バイク充電器

コンセントに挿すだけ 自動充電

バイク専用充電器



•バイクにこれ一台

サルフェーション除去
(パルス充電)機能

製品情報の
詳細はコチラ

2種類の充電コードが付属

クリップで接続



丸型端子で接続



関連商品 (別売)

追加購入で充電がもっと便利に!

原付やオートバイを
複数台お持ちの方に!

No.2729
0.75Aバイク充電器専用 丸型端子付充電コード

12V
バッテリー専用



対応

0.75A
充電電流

- 充電コードを本体から取り外すことが可能
- 充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※1)
- バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始
- 充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。
- 充電状態をランプでお知らせ
- 各種保護回路で安全・安心(出力逆接続保護/過熱保護)
- 防塵設計(IEC規格 IP50適合)
- バッテリーの端子電圧が低い場合(※2)、自動的に回復充電をおこない、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能搭載
- 家庭用のコンセントの位置から離れた場所でも充電できる3.7mのロングコード
- スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現
- 幅広いバッテリーの種類と容量に対応

※1 原付などのカフタタイプを除く ※2 DC3V～DC10.5V



仕様	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	出力電圧	DC14.3V
	出力電流	0.75A
	適合バッテリー容量	2.3Ah～30Ah(10時間率容量)
	消費電力	20W(充電時)
	本体サイズ	63(W)×61(D)×111(H)mm
	質量	約220g
	本体コード長	約3700mm
	充電コード長	約580mm

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

入力: AC100V

電気用品安全法 適合品

※本製品は、電気用品安全法に適合しています。

品番	製品名	パッケージサイズ(L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2726	0.75Aバイク充電器	116×76×170	4960169027262	14960169027269	12

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

<https://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)