

車内で コンセントが使える

DC12V車専用
カーコンセント
120W PD30W

静音



(原寸大)



PD 30W 対応

■USB出力は急速充電規格に対応 Type-A:QC (Quick Charge) / Type-C:PD (Power Delivery)



120 定格出力 W

コンセント ×1

USB Type-C ×1 Type-A ×1

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/USB出力に変換する機器です。

定格出力	120W(USB出力含む)
DC入力	12V/10A(動作電圧範囲10~15.3V)
AC出力	100V 55Hz 調整矩形波 (50/60Hz表示機器使用可能)
USB出力 (※1)	Type-A : DC 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A(最大24W) Type-C : DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, PPS DC 3.3V-11V/3A(最大30W)
電源コード長	約0.9m
本体サイズ	80(W)×113(D)×34(H)mm
質量	220g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
使用環境温度	0~40°C

- 2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V出力+USB出力=120W)
- USB端子付
(Type-A:QC、Type-C:PD の急速充電規格に対応)
- 5種類の安全保護回路を搭載
- 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ



製品情報の
詳細はコチラ



矩形波

※1：同時使用時は最大15W出力(出力電圧5V)となります。Type-Cからの出力を優先し残りの出力ワット数をType-Aから出力します。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数 (内箱/外箱)
2830	カーコンセント 120W PD30W	110×39×180	4960169028306	14960169028303	10/40

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

<https://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)