

# 車内で家電製品が使える

DC 12V車専用

DC/AC INVERTER

カーコンセント  
30W 2.1A



## ファンレスで動作音がしない

■スマホやタブレットPCなどの急速充電対応



**30** 定格出力  
**W**

**コンセント(1口)**

定格**30W**(USB出力含む)

**USB(1口)**

最大**2.1A**

消費電力が30Wまでの家電製品を車内で使えるように、  
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

仕様	入力電圧	DC12V
	出力電圧	AC100V/DC5V
	定格出力	30W(USB出力含む)
	USB出力	2.1A
	出力波形	調整矩形波
	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
	電源コード長	約1m(有効長)
	本体サイズ	53(W)×73(D)×32(H)mm
	質量	129g(電源コード、アクセサリプラグ含む)

- USB端子付
- 2種類の電源を同時に使用できます。  
(AC100V+DC5V=30W)
- 5種類の安全保護回路を搭載
- 保護回路作動時には電源ランプが  
消灯してお知らせ

電源  
アクセサリプラグ接続

矩形波



製品情報の  
詳細はコチラ



環境面に配慮した  
紙パッケージ

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
1791	カーコンセント 30W 2.1A	110×39×180	4960169017911	14960169017918

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)

<https://www.bal-ohashi.com>