

車内で家電製品が使える

DC 12V車専用

カーコンセント
100W 3.1A

静音



原寸大

動作音が静かで車内快適

■スマホやタブレットPCなどの急速充電対応



100w 定格出力

コンセント(1口)

定格100W (USB出力含む)

USB(2口)

最大3.1A (2口合計)

消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

仕様	入力電圧	DC12V
	出力電圧	AC100V/DC5V
	定格出力	100W(USB出力含む)
	USB出力	3.1A
	出力波形	調整矩形波
	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
	電源コード長	約1m(有効長)
	本体サイズ	80(W)×110(D)×33(H)mm
	質量	260g(電源コード、アクセサリプラグ含む)

- USB端子付
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2=100W)
- 5種類の安全保護回路を搭載
- 保護回路作動時には電源ランプが赤色でお知らせ



製品情報の
詳細はコチラ



環境面に配慮した
紙パッケージ

電源
アクセサリプラグ接続

矩形波

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2816	カーコンセント 100W 3.1A	110×39×180	4960169028160	14960169028167

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

https://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)