

車内で コンセントが使える

DC12V車専用

カーコンセント

3WAY 120W PD20W

静音



原寸大



PD20W 対応 / アクセサリーソケットも使える

■USB出力は急速充電規格に対応 Type-A:QC (Quick Charge) / Type-C:PD (Power Delivery)



小型液晶テレビ



ノートパソコン



携帯ゲーム



スマートフォン



ドライブレコーダー

120W

定格出力

コンセント ×1

USB Type-C ×1
Type-A ×1

アクセサリーソケット ×1

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/USB出力に変換する機器です。

仕様	定格出力	120W(AC出力+USB出力+アクセサリーソケット出力)
	DC入力	12V/10A(動作電圧範囲10~15.3V)
	AC出力	100V 55Hz 調整矩形波(50/60Hz表示機器使用可能)
	DC出力	12V/10A(アクセサリーソケット)
	USB出力 (※1)	Type-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W) Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, PPS DC 3.3V-11V/2A(最大20W)
	電源コード長	約0.9m
	本体サイズ	80(W)×113(D)×40.5(H)mm
	質量	250g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
	使用環境温度	0~40℃

※1: 同時使用時は最大15W出力(出力電圧5V)となります。Type-Cからの出力を優先し残りの出力ワット数をType-Aから出力します。

- 3種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V出力+USB出力+DC12V出力=120W)
- USB端子付
(Type-A:QC、Type-C:PDの急速充電規格に対応)
- アクセサリーソケット付(DC12V出力)
- 5種類の安全保護回路を搭載
- 保護回路動作時には赤ランプでお知らせ



製品情報の
詳細はコチラ

電源
アクセサリープラグ接続

矩形波

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数 (内箱/外箱)
2831	カーコンセント 3WAY 120W PD20W	110×45×180	4960169028313	14960169028310	10/40

大橋産業株式会社

<https://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。